

PPA T46

TRANSMISOR DE CINTURA PPA T46 PERSONAL PA®



[ASISTENCIA AUDITIVA CONVENIENTE Y PERSONALIZABLE]

NUEVO

El delgado transmisor PPA T46 FM es portátil y ligero y transmite programas de voz o audio en uno de 17 canales disponibles, de 72 a 76 MHz. Los oyentes usan receptores PPA R35-8 / PPA R37 o un altavoz R1600. El modelo PPA T46 cuenta con una conveniente modalidad de preconfiguración doble que permite al usuario fijar niveles independientes de canal/volumen/ganancia auxiliar para cada configuración, y luego alternar entre los mismos. La nueva interfaz de usuario OLED del transmisor PPA T46 es brillante y flexible: ofrece

una pantalla digital fácil de leer y lectura activa. La unidad también está equipada con entradas para micrófono y auxiliares flexibles, controles de botón de encendido/apagado/silenciador, bloqueo de configuración y compresión seleccionable.

El modelo PPA T46 reemplaza al transmisor PPA T36 en los sistemas para guías de turistas Personal PA TGS PRO 737 y TGS PRO MULTI FM de Williams Sound y los juegos de cumplimiento FM ADA 37 y FM ADA 37 RCH.

Nota: El sistema Personal PA® está aprobado por la FCC para su uso en mercados de EE.UU. y no se puede utilizar en todos los países. Consulte las normativas sobre radiofrecuencia de su país en lo referente al uso de las frecuencias de 72 a 76 MHz.

PPA T46

TRANSMISOR DE CINTURA PPA T46 PERSONAL PA®



CARACTERÍSTICAS

- Diseño delgado, nuevo y ergonómico
- Disponibilidad de 17 canales, de 72 a 76 MHz
- Frecuencias sintetizadas digitalmente
- La interfaz OLED de 3.2 cm (1.25 pulg.) muestra:
 - el nivel de volumen maestro y auxiliar
 - el micrófono silenciado
 - el bloqueo de las configuraciones
 - la duración de la pila
- Controles de acceso de menú fáciles de usar:
 - niveles del micrófono y de la entrada auxiliar
 - selección de modalidad de 8 o 17 canales
 - número de canal/frecuencia actual
 - compresión (1:1 o 2:1)
 - configuraciones de la pantalla
- Acepta un micrófono Electret con conexión monoauricular de 3.5 mm o una fuente de sonido (MP3, reproductor de CD)
- Radio de acción de hasta 46 m (150 pies) con el receptor PPA R37
- Presilla para el cinturón, para uso en manos libres
- Cumple con las normas de la ADA
- Hecho en los EE. UU.
- Garantía limitada PLUS de por vida (90 días para los accesorios)

APLICACIONES

- Centros de culto
- Universidades
- Auditorios
- Teatros
- Conferencias
- Bibliotecas

EL TRANSMISOR PPA T46 INCLUYE

- (1) transmisor T46
- (1) pilas BAT 001-2 AA
- (1) cable de entrada auxiliar WCA 087